## 10. Гарантийный срок эксплуатации:

- Видеорегистратор 12 месяцев с даты продажи через торговую организацию;
- Видеокамеры 12 месяцев с даты продажи через торговую организацию;
- Блок питания 12В / 2А 6 месяцев с даты продажи через торговую организацию;
- Манипулятор «мышь» 6 месяцев с даты продажи через торговую организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания (скачки напряжения);
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.
- последствия разряда молнии.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении заполненного гарантийного талона.

## 11. Безопасная утилизация.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые комплекты отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего комплекта позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



# 12. Срок службы и эксплуатация по истечении срока службы.

Срок службы — 3 года. По истечении срока службы комплект видеонаблюдения не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование исправного комплекта видеонаблюдения по его прямому назначению.

### 13. Сведения о сертификатах и декларациях

Видеорегистратор FOX **FX-NVR4/1-4P** (H.265) изготовлен в соответствии с требованиями TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Декларация о соответствия EAЭC N RU Д-CN.HB26.B.01232/20 выдана 20.04.2020 EBPA3ИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ Срок действия 21.04.2025,

Видеокамеры FOX: FX-IPC-C20FP-IR LS изготовлены в соответствии с требованиями TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Декларация о соответствия EAЭC N RU Д-CN.HB26.B.01467/20 выдана 28.05.2020 ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ Срок действия 27.05.2025

## Изготовитель:

«Shenzhen Gangshan Guanglian Electronics Tech. Co., Ltd» Китай, 2F Niumendi Workshop Xiamenlin, Meilin Road, Futian district, Shenzhen

«Хангжоу Видиопарк Течнологи Ко., Лтд. » Адрес изготовителя: КНР, 337, стр.6, Шунфан парк, 768, Джингчанг Роад, округ Юханг, Хангжоу

# Импортёр:

ООО «ЕВРОТОРГ». Адрес импортёра: 117246, Москва, ул. Херсонская, д. 41А, пом. 16,17

### Поставшик:

ООО «КЕНО РУС»


125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.116 стр. 4, офис 517 Телефон: 8-800-100-21-32 (звонок по России бесплатный)

e-mail: info@keno-cctv.ru web-сайт: www.fox-cctv.ru



# КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

FOX NEO-2C 2.0 (apt. NEO-2C) FOX NEO-4C 2.0 (apt. NEO-4C)



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1A **2022г.** 

#### 1. Основные сведения об изделии

Комплект видеонаблюдения предназначен для организации видеонаблюдения на небольших объектах (дом, дача, квартира, офис, магазин). Данная серия представляет собой высокопроизводительное устройство, объединяющее в себе функции сжатия видеосигнала формата H.265, передачу данных по протоколам TCP/IP, встроенную операционную систему Linux и широкий спектр дополнительных функций, которые позволяют записывать видеосигнал с высоким качеством изображения при уменьшении занимаемого пространства на жестком диске и поддерживать стабильную работу системы. Кроме того, регистратор поддерживается протокол ONVIF (отраслевой стандарт взаимодействия IP-камер, энкодеров, видеорегистраторов и систем управления видео), базирующийся на технологии ONVIF ™ Core Specification, версия 2.6

#### 3. Комплект поставки

. ROMINERT HOCTABEN		
	Наименование	Кол-во
1	Видеорегистратор <b>FX-NVR4/1-4P</b> (H.265)	1 шт.
2	Видеокамеры FX-IPC-C20FP-IR LS	4 шт.
4	Кабель Patch Cord UTP кат.5е 15м	4 шт.
5	Блок питания 12В / 2А	1 шт.
6	Кабель HDMI-HDMI	1 шт.
7	Манипулятор «мышь»	1 шт.
8	Инструкция по быстрой настройке	1 шт.
9	Настоящее «Руководство пользователя»	1 шт.
10	Инструкция на видеорегистратор	1 шт.
11	Инструкция на видеокамеры	4 шт.
12	Крепёж для видеокамер	4 к-та

Внимание! В комплект не входит: накопитель на жёстких магнитных дисках (HDD). Рекомендуем использовать HDD компании «WesternDigital» («WD»), серию «Purple».

## 4. Основное оборудование комплекта

Видеорегистратор должен располагаться в помещениях с температурой - $10^{\circ}$ C ... +55°C и диапазоном влажности 0%...90%; Видеокамеры могут быть установлены на улице, они имеет степень защиты IP66, рабочая температура - $40^{\circ}$ C ... +50°C. Описание комплекта:

- Описание комплекта.
- IP Видеорегистратор **FX-NVR4/1-4P** (H.265) представляет собой универсальное устройство, которое позволяет одновременно записать до четырех видеокамер формата IP с разрешением 2560×1440/2048×1536/1080P/ 720p / 960H, с возможностью удаленного подключения без выделенного IP адреса с помощью технологии P2P.
- Видеокамеры уличные FOX: **FX-IPC-C20FP-IR LS** предназначены для использования вне помещений с целью охранного видеонаблюдения. Исполнение данных камер и компактные размеры позволяют монтировать их практически в любом удобном месте без применения дополнительных кожухов и устройств подогрева, а наличие встроенной ИК-подсветки делает спектр их применения максимально широким.
- Видеокабель  $Patch\ Cord\ UTP\ \kappa ar.5e$  служит для передачи питания от ір видеорегистратора к видеокамере и передачи видеосигнала от видеокамеры к видеорегистратору.
- Кабель HDMI служит для подключения видеорегистратора к монитору, телевизору и т.п.
- Блок питания 12В / 2А один используется для питания видеорегистратора.
- Манипулятор «мышь» предназначен для настройки и управлением видеорегистратором.
- Инструкция по быстрой настройке помогает настроить и запустить систему видеонаблюдения, содержит информацию как просмотреть архив.
- Крепёж для видеокамер позволяет закрепить видеокамеру в любом удобном месте.

## 5. Правила ухода за оборудованием

- в видеокамере необходимо периодически очищать от грязи и пыли стекло объектива, осматривать соединения, периодичность зависит от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 6 месяцев:
- уход за видеорегистратором заключается в периодическом осмотре соединений, осмотре отверстий для вентиляции в корпусе видеорегистратора, удалении пыли, периодичность зависит от условий эксплуатации, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Внимание! Все операции по подключению и присоединению оборудования между собой выполняются на отключённом от сети 220В/50Гц оборудовании!

Перед включением и настройкой оборудования внимательно ознакомьтесь с вложенными краткими инструкциями к видеорегистратору и видеокамерам, а также с полными инструкциями к оборудованию на сайте www.fox-cctv.ru.

# 6. Рекомендации по монтажу:

- При монтаже видеокамер нужно стараться не располагать видеокамеры напротив Солнца и других источников яркого света;
- Все соединения на улице должны быть размещены в герметичных монтажных коробках для защиты от влаги и УФ-излучения;
- Видео кабель должен быть убран в кабель-канал, или защищён от УФ-излучения другим способом.
- Видеорегистратор нужно располагать так, чтобы зазор между видеорегистратором и стенками, либо соседним оборудованием был не менее 10 см. со всех сторон;
- Видеокамеры, располагающиеся на улице должны быть заземлены.

### 7. Рекомендации по транспортировке:

- не допускать падений коробки комплекта, не допускать падений грузов на коробку комплекта при перевозке:
- беречь от влаги, не допускать попадания влаги на упаковку комплекта.

Внимание! Технические характеристики могут изменяться без уведомления, актуальные характеристики на оборудование указаны на сайте компании

# 9. Сервисное обслуживание.

Организации, уполномоченные на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества.

Сервисный центр находится по адресу: 125371, Москва, Волоколамское шоссе, д.116. телефон 8-800-100-21-32 доб.140 (звонок по России бесплатный)

При обнаружении неисправности нужно обратиться в сервисный центр по телефону: 8-800-100-21-32 (звонок по России бесплатный) или по электронной почте: service@keno-cctv.ru и следовать полученным инструкциям.

Неисправное оборудование из комплекта – видеорегистратор или видеокамеру нужно отправлять отдельно от всего комплекта не производя демонтаж остального оборудования. 10. Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует работу комплекта видеонаблюдения при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.