

## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

**FX-PS WP-36W-12/3** 



### ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1Б **2024г**.



#### ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение от электросети 220в.

Перед началом работ по монтажу изделия, отключите питание в электросети.

Влагозащищенный источник питания **FX-PS WP-36W-12/3** предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения (видеодомофон, электромеханический замок, IP или WIFI камера и др.) напряжением 12В или 14В\* постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220В.

Источник защищен от перегрузки и замыкания на выходе, работоспособен на холостом ходу.

# \*по умолчанию 12В, для напряжения 14В необходимо удалить желтую перемычку.

### Основные параметры:

Напряжение питающей сети ~220В, 50Гц	100-240B
Выходное напряжение постоянного тока	12В или 14В*
Максимальный ток нагрузки при 12В/14В	3A / 2,57A
Степень защиты	IP 67
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +40°C
Масса НЕТТО (БРУТТО) кг.	0,28 (0,3)
Габаритные размеры ШхГхВ мм	50x134x33
Корпус	PC+ABS пластик

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)

При установке в плохо вентилируемом месте допустимый ток нагрузки не более 2.5A. **Изделие не содержит драгоценных металлов и камней.** 

Модель: <b>FX-PS WP-36W-12/3</b>	
S/N:	
Дата продажи:	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска. Срок службы не менее пяти пет

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации.

Дополнительная информация на сайте: www.fox-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-1002132 Звонок бесплатный по всей территории РФ